

ПАСПОРТ
8-канальный
гибридный видеорегистратор
DV864ATH



Изготовлено по заказу и под контролем
ИП Синюков В.С (ТПГ «Декси»)

8 499 7097770

8 473 2467666

8 800 5557200

www.cyfron.ru

www.cyfron.com



Сайт производителя:



Мобильный клиент:



P6SPro

Благодарим Вас за использование продукции CYFRON

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы Вы были довольны покупкой. Наша компания старается выпускать только современное, надежное и высокотехнологичное оборудование. Надеемся, что наша продукция поможет Вам обеспечить надежную защиту Вашего жилища, собственности и жизни.

1. Основные технические характеристики

Таблица 1

Тип устройства	DV864ATH
Видео вход BNC Female (1Vp-p 75Ω)	8
Аудио вход RCA Female, для активных микрофонов	-
Аудио выход RCA Female	-
VGA, HDMI Выход	1/1
Количество USB разъемов	2
Режимы отображения видеокamer на мониторе	Полный экран/деление до 16, ZOOM, Авто-переключение каналов
Поддерживаемые видео форматы	AHD-CV/TVI/CVBS/Гибридный IP
Режимы работы и скорость записи/отображения видео в режиме AHD \ CVBS \ Гибридный IP	8 каналов (аналог/IP произвольно до 2Мп 1920x1080)
	Формат камеры AHD-5Мр 12,5 fps
	Запись: AHD-5MP-N (1264x1920) 6 к/с
	Формат камеры AHD-4Мр 15 fps
	Запись: AHD-4MP-N (1280x1440) 8 к/с
	Формат камеры AHD-2Мр 25fps
	Запись: 2MP (1920x1080) 8 к/с 2MP-N (960x1080) 15 к/с 720p (1280x720) 15 к/с
	Формат камеры AHD-M-720p
	Запись: 720p (1280x720) 25 к/с 960H (928x576) 25 к/с D1 (704x576) 25 к/с
	Формат камеры CVBS
	Запись: 960H (928x576) 25 к/с D1 (704x576) 25 к/с
	Синхр. воспр. до 8 каналов
	----- Запись в IP режиме: 4 канала до 5 Мп(2592x1944) 8 каналов до 2 Мп 16 каналов до 960p Мп
	Воспроизведение архива до 4
	Стандарт сжатия
Операционная система	Linux
Режимы работы (пенталекс)	Живое видео / Запись / Воспроизведение / Работа по сети / Мобильный телефон — одновременно
Режимы записи	Ручной / По расписанию / По событию
Запись по расписанию	Постоянная, по движению, по тревоге, ручная запись
Запись по событию	Движение, Отсутствие видеосигнала.
Видеоаналитика	Детекция лица в кадре
Индикаторы состояния	Питание/Запись/Сеть
Режимы воспроизведения записи	Нормальная скорость: x1, Ускоренное вперед, Замедленное вперед, Ускоренное назад, Параметры поиска: Время / Событие
Сетевые протоколы	TCP/IP / PPPoE / DHCP / SMTP / DDNS/SNTP/ NTP/UPNP/RTSP/UPnP
Количество жестких дисков. SATA3.5"/2.5" до 6Tb	1
Управление жестким диском	Форматирование средствами встроенной ОС
Управление, PTZ.	RS 485
Устройства резервного копирования	USB 2.0 Flash Drive, резервирование по сети
Микропрограммное обновление	USB 2.0, LAN
Язык интерфейса.	Русский/ English и др.
Режимы управления DVR	Мышь, USB / LAN/WAN
Управление по сети	Встроенный Web-интерфейс, ПО
Сетевые функции	Живое видео / Воспроизведение/Запись / Системные настройки

2. Комплект поставки	
Таблица 2	
Наименование	Кол-во, шт
Видеорегистратор	1
Адаптер питания 12В, 2А	1
Руководство пользователя	1
Инструкция	1
Шлейф для подключения SATA HDD	1
Набор монтажных винтов для крепления жёсткого диска	1
USB мышь	1

ВАЖНО!
Комплектация и некоторые параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.

3. Назначение портов видеорегистратора

Ниже представлены внешний вид задней (рисунок 1), и описание её элементов (таблица 3):



Рисунок 1

Таблица 3		
№	Обозначение	Описание
1	VIDEO-IN	Видео входы BNC
2	VGA	Видеовыход VGA
3	HD-OUT	Видеовыход HDMI
4	-	Сетевой интерфейс RJ45-100 Mbit/s
5	-	USB порты 2.0
6	DC12V	Подключение питания 12В, 2А

Ниже представлен внешний вид лицевой панели видеорегистратора (рисунок 3).



Рисунок 3

5. Подготовка видеорегистратора к работе

Устройство должно устанавливаться горизонтально. Избегайте попадания прямых солнечных лучей, не подвергайте механическим и вибрационным воздействиям регистратор во время записи или воспроизведения, это может привести к повреждению системы.

Чтобы избежать перегрева устройства, выбирайте место с хорошей вентиляцией для его установки. Нельзя устанавливать прибор вблизи нагревательных приборов, в пыльных помещениях. Удостоверьтесь, что жесткие диски установлены правильно.

Установка жёстких дисков.

Во избежание повреждения оборудования и жёсткого диска его установка должна производиться квалифицированным персоналом. Пожалуйста, не открывайте видеорегистратор и не производите замену жесткого диска при включенном питании. Жесткий диск рекомендуется использовать со скоростью вращения 7200 об/мин.

- Откройте крышку регистратора.
- Подключите соединительными шлейфами SATA и питание HDD с системной платой. Закрепите жесткий диск с помощью винтов на крепления для жесткого диска.
- Аккуратно закройте крышку.

6. Правила эксплуатации видеорегистратора

Видеорегистратор рассчитан на непрерывную работу в течение длительного периода времени и не требует обслуживания в процессе эксплуатации.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует работоспособность изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении владельцем условий хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийные обязательства являются недействительными, если причиной выхода из строя явились: механические, термические, химические повреждения корпуса; электрический пробой входных и выходных каскадов; неправильное подключение видеорегистратора; несоблюдение полярности или величины питающего напряжения.

7.3. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в случаях: если продукция (принадлежности и комплектующие) была вскрыта (нарушена сохранность пломб), изменена или отремонтирована иным лицом; если дата выпуска, наименование модели на корпусе продукции были удалены, стерты, повреждены, изменены.

7.4. Работа аппаратуры гарантируется в условиях нормальной электромагнитной обстановки.

Серийный номер изделия

№

Дата продажи

Продавец